

NETIS登録番号

KT-100042-VE: DCA-13LSYE / DCA-25LSKE



DCA-13LSYE



DCA-25LSK



SDG25S-3B1

品目コード		R-HD01301000		
クラス呼称		13kVA		
メーカー		デンヨー		北越工業
型式		DCA-13ESY	DCA-13LSYE	SDG13S-3B1
周波数	(Hz)	60	60	60
三相4線式出力	出力	13	13	13
	電圧	220	220	220
	電流	34.1	34.1	34.1
単相3線式出力	出力	—	7.5	7.5
	電圧	—	110/220	110/220
単相110V補助出力	出力 ^{*1}	3.3	3.3	3.3
	コンセント	1.65 × 2	1.65 × 2	1.65 × 4
エンジン名称		ヤンマー 3TNV84-G	ヤンマー 3TNV84-G	クボタ D1503-K3A
定格出力	(kW/min ⁻¹)	13.5/1,800	13.5/1,800	13.7/1,800
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	(L)	62	62	58
燃料消費量 [50%] 75% 負荷時	(L/h)	[2.0] 2.6	[2.0] 2.7	[2.2] 3.0
全長×全幅×全高	(mm)	1,390 × 650 × 900	1,420 × 650 × 1,030	1,480 × 650 × 950
乾燥質量	(kg)	490	535	520

品目コード		R-HD02501000		
クラス呼称		25kVA		
メーカー		デンヨー		北越工業
型式		DCA-25LSK	DCA-25LSKE	SDG25S-3B1
周波数	(Hz)	60	60	60
三相4線式出力	出力	25	25	25
	電圧	220	220	220
	電流	65.6	65.6	65.6
単相3線式出力	出力	14.4	14.4	14.4
	電圧	110/220	110/220	110/220
単相110V補助出力	出力 ^{*1}	13.2	13.2	6.6
	コンセント [専用端子]	1.65 × 6 [6.6 × 1]	1.65 × 6 [6.6 × 1]	1.65 × 4 [6.6 × 1]
エンジン名称		クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A
定格出力	(kW/min ⁻¹)	23.7/1,800	23.7/1,800	23.7/1,800
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	(L)	70	70	70
燃料消費量 [50%] 75% 負荷時	(L/h)	[3.8] 4.9	[3.8] 4.9	[3.8] 5.0
全長×全幅×全高	(mm)	1,540 × 700 × 950	1,540 × 700 × 1,045	1,550 × 700 × 980
乾燥質量	(kg)	615	660	610

*1 専用端子とコンセントの合計出力の値です。

(注)燃料消費量は、設定や使用状況により変わりますのでご注意ください。

 油圧
シヨベル

 アタッチ
メント類

 整地・運搬・
積込・転圧
機械

 コンブ
レッサ-
エア工具

 発電機・
ウェルダ-

ポンプ類

 バイブ
レータ-類

 小型機械・
工具類

 車両・
高所
作業車

クレーン

 ハウス・
トイレ・
備品

資材類

資料



防音型発電機

45 ~ 125kVA

NETIS登録番号

CG-090026-VE: DGM600MK-D



SDG45S-3B1



DCA-60LSI



DCA-125ESK

品目コード		R-HD04501000	R-HD06001000		
クラス呼称		45kVA	60kVA		
メーカー		北越工業		デンヨー	
型式		SDG45S-3B1	SDG60S-3B1	DCA-60LSI	
周波数	(Hz)	60	60	60	
三相4線式出力	出力 (kVA)	45	60	60	
	電圧 (V)	220/440	220/440	220/440	
	電流 (A)	118/59.0	157/78.7	157/78.7	
単相3線式出力	出力 (kVA)	26.0	34.6	34.6	
	電圧 (V)	110/220	110/220	110/220	
単相110V補助出力	出力 (kVA)	13.2 ^{*1}	16.5 ^{*1}	16.6 ^{*1}	
	コンセント [専用端子] (kVA×個)	1.65×4 [6.6×2]	1.65×4 [8.25×2]	1.65×4 [-]	
エンジン名称		クボタV3800-DI-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBJ-4JJ1X	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	45.6/1,800	61.0/1,800	57.1/1,800	
使用燃料		軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	(L)	100	125	140	
燃料消費量 [50%] 75% 負荷時	(L/h)	[5.9] 8.2	[7.1] 10.2	[7.2] 10.3	
全長×全幅×全高		(mm)	1,870×860×1,220	2,080×1,000×1,220	2,090×950×1,280
乾燥質量		(kg)	905	1,110	1,160

品目コード		R-HD06001000	R-HD10001000	R-HD12501000	
クラス呼称		60kVA	100kVA	125kVA	
メーカー		やまびこ	デンヨー		
型式		DGM600MK-D	DCA-100LSI	DCA-125ESK	
周波数	(Hz)	60	60	60	
三相4線式出力	出力 (kVA)	60	100	125	
	電圧 (V)	220/440	220/440	220/440	
	電流 (A)	157/78.5	262/131	328/164	
単相3線式出力	出力 (kVA)	36 ^{*2}	57.7	—	
	電圧 (V)	110/220	110/220	—	
単相110V補助出力	出力 (kVA)	36.0 ^{*2}	22.0 ^{*1}	22.0 ^{*1}	
	コンセント [専用端子] (kVA×個)	1.65×6 ^{*2}	1.65×4 [11.0×2]	1.65×2 [11.0×2]	
エンジン名称		クボタV3800DI-TI	いすゞBI-4HK1X	コマツSAA6D102E-2-A	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	57.5/1,800	113.6/1,800	115.5/1,800	
使用燃料		軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	(L)	130	225	250	
燃料消費量 [50%] 75% 負荷時	(L/h)	[5.9] 8.7	[12.6] 18.1	[14.8] 21.0	
全長×全幅×全高		(mm)	1,970×880×1,360	2,550×1,080×1,500	3,000×1,080×1,500
乾燥質量		(kg)	1,170	1,770	2,130

*1 専用端子とコンセントの合計出力の値です。

*2 400V級の設定で使用の場合は最大出力が18kVAになります。

(注) 燃料消費量、連続運転時間は、設定や使用状況により変わりますのでご注意ください。